



Battery Cabinet

۱- معرفی دستگاه

کابینت باتری فاراتل مجهز به باتری سیلداسید بدون نیاز به تعمیر و نگهداری در مدل‌های مختلف برای انواع یوپی‌اس‌های فاراتل به منظور افزایش مدت زمان برق‌دهی قابل استفاده می‌باشد.

۱-۱- قابلیت‌های ویژه

- مجهز به باتری‌های نوع سیلداسید بدون نیاز به سرویس و نگهداری
- مجهز به شارژر داخلی (اختیاری)
- مجهز به کانکتور خروجی مخصوص به منظور جلوگیری از اتصال معکوس باتری به یوپی‌اس
- مجهز به ترمینال مخصوص جهت اتصال کابینت‌های باتری به یکدیگر به منظور افزایش مدت زمان برق‌دهی
- امکان قرار گرفتن چند کابینت روی یکدیگر و اشغال فضای کمتر

۲- جدول مشخصات فنی

وزن با بسته بندی (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد [W*D*H] (mm)	شارژر	ولتاژ (V)	تعداد باتری ها	نوع باتری	مدل	ردیف
72.5	63	490*647*135 با دستگیره:	ندارد	240	20	سیلد اسید 12V	SBC240-8.5	۱
		440*614*132.5 خالص:						
		580*730*380 با بسته بندی:						
66	55	440*760*1000 خالص:	دارد	240	20	سیلد اسید 12V	SBC240M-CHR-PRZ-BLK	۲
		460*780*1150 با بسته بندی:						
56	46	490*533*181 با دستگیره و پایه:	ندارد	48	4	سیلد اسید 12V	SBC48-26	۳
		444*500*177 خالص:						
76	66	580*680*410 با بسته بندی:	ندارد	48	4	سیلد اسید 12V	SBC48-40	۴
31.3	29.3	483*542*90 با دستگیره و پایه:	ندارد	48	8	سیلد اسید 12V	SBC48-17-P	۵
		440*512*88 خالص:						
		530*620*205 با بسته بندی:	ندارد	96	8	سیلد اسید 12V	SBC96-8.5-P	۶
56	46	490*533*181 با دستگیره و پایه:	ندارد	96	8	سیلد اسید 12V	SBC 96-26-AB	۷
		444*500*177 خالص:						
76	66	580*680*410 با بسته بندی:	ندارد	96	8	سیلد اسید 12V	SBC 96-40-AB	۸
62	51	490*533*135 با دستگیره و پایه:	ندارد	96	16	سیلد اسید 12V	SBC96-17	۹
		440*500*132.5 خالص:						
		585*675*380 با بسته بندی:						

۳- جدول مدل‌های کابینت باتری و یوپی‌اس‌های مرتبط

یوپی‌اس‌های سازگار	مدل	ردیف
CAD10KX1-RT4U , CAD10KX3-RT4U , SDC6000X-RT-3U	SBC240-8.5	۱
CAD10KX1-RT4U, SDC6000X-RT-3U, CAD10KX3-RT4U,	SBC240M-CHR-PRZ-BLK	۲
DSS1500X-RT, DSS2000X-RT, SSP1500B-RT-18, SSP2000X-RT, SSP3000X-RT, SDC1500X-RT, SFR5000DT-SFR3000DT	SBC48-26	۳
DSS1500X-RT, DSS2000X-RT, SSP2000X-RT, SSP3000X-RT, SDC1500X-RT, SFR5000DT, SFR3000DT	SBC48-40	۴
DSS1500X-RT, DSS2000X-RT, SDC1500X-RT, SSP1500B-RT, SSP2000X-RT , SSP3000X-RT	SBC48-17-P	۵
DSS3000X-RT, SDC2000X-RT, SDC3000X-RT	SBC96-8.5-P	۶
DSS3000X-RT, SDC2000X-RT, SDC3000X-RT	SBC96-26-AB	۷
DSS3000X-RT, SDC2000X-RT, SDC3000X-RT	SBC96-40-AB	۸
SDC3000X-RT, SDC2000X-RT, DSS3000X-RT	SBC96-17	۹

۴- تماس با فاراتل

۴-۱- سازمان فروش

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوی کندوان، شماره ۱۲، ساختمان فاراتل، کد پستی ۱۱۳۱۸۳۴۹۱۴
تلفن: (۵) ۰۲۱ - ۶۶۷۰۰۰۰۱
فکس: ۰۲۱ - ۶۶۷۰۹۴۹۳
پست الکترونیکی: sales@faratel.com
سایت: http://www.faratel.com

۴-۲- مرکز خدمات پس از فروش

آدرس پستی: تهران، کیلومتر پنجم جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، خیابان هفده شهریور (شادآباد)، خیابان ۳۵ متری شهید عبدالرحیمی، کد پستی ۱۳۷۸۷۶۳۵۱۱
تلفن: (۷) ۰۲۱ - ۶۶۸۰۹۴۹۵
فکس: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۵۵۲۵
پست الکترونیکی: support@faratel.com
سایت: http://www.faratel.com/support

۴-۳- نظرات و شکایات

خواهشمند است جهت شرکت در نظرسنجی و یا اعلام شکایات خود به سایت فاراتل مراجعه و فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایید.